

Description

Lampe Torche ATEX parfaite pour une utilisation flexible dans environnements explosifs, la Lampe Torche LedLenser EX4 a été conçue spécifiquement pour une Ex-Zone 0/20. Avec à peine 65 grammes, il est facile d'oublier que vous avez une LedLenser complète dans votre poche. Mieux vaut toujours l'avoir à portée de main dans des situations délicates.

Fonctions

Power – forte puissance lumineuse pour chaque situation

Interrupteur

Tourner, appuyer, ou les deux – voilà comment allumer cette LedLenser.

End Cap Switch – un interrupteur sur le manche de la lampe (embout arrière)

Fonctions Spéciales

Ex-Zone 0/20 – La première Lampe Torche de Poche pour Ex-Zone 0/20 avec le système breveté Advanced Focus.

Classe IP

Cette lampe LedLenser est dotée de la protection suivante :

IP66 – Résistant à la poussière et protégé contre les jets d'eau puissants

Classe EX

Conforme aux normes Ex et IECEx

Ex-Zone 0/20 – Zone de travail dans laquelle, une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou d'un nuage de poussières combustibles est présente en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment (tels que les réservoirs d'essence ou les silos à grains).

Sécurité

Etanchéité	IP66
------------	------

Dimensions

Longueur	140 mm (défocalisé) / 140 mm (focalisé)
Diamètre	20 mm

Alimentation

Autonomie	7 h
Rechargeable	Non

Éclairage

LED	1x Power LED
Lumens	50 lm
Puissance Lumineuse	50 lm
Distance d'éclairage	35 m 50 – 100m

Aspect

Coloris	Jaune
---------	-------

Technique

Alimentation	2x LR03 (AAA) 1,5V
--------------	--------------------

Matériau	PC
----------	----

Couleur LED	Blanc
-------------	-------

EAN13	4058205000437
-------	---------------